


MAGNER 150 DIGITAL

Нажмите кнопку включения (сзади), дождитесь окончания самодиагностики счетчика.

Основные режимы пересчета.

1. Простой (количественный) пересчет банкнот: нажимайте клавишу ВАЛЮТА до тех пор, пока в левом верхнем углу не появится надпись СЧЕТ. Результат пересчета будет отображаться на экране (см. рис. 1).
2. Пересчет смешанной пачки из разнономинальных и разноориентированных банкнот: нажмите ВАЛЮТА и выберите нужную валюту, нажмите РЕЖИМ для выбора режима МИКС.
3. Отсчет заданной суммы: в режиме МИКС нажмите ▲ /+10 или ▼ /+1, далее с помощью этих же клавиш выберете нужную сумму, двигая курсор по разрядам с помощью клавиши РЕЖИМ. Для установки нажмите СТАРТ•СТОП. Установленное число будет сохраняться, пока вы не установите другое число или не смените режим пересчета.
4. Сортировка 1 номинала банкнот любых ориентаций (прочие номиналы отправляются в реджект): нажмите ВАЛЮТА и выберите нужную валюту, нажмите РЕЖИМ для выбора режима ПН. Сортировка начинается по первой пройденной банкноте.
5. Сортировка заданного вручную номинала банкнот любых ориентаций: нажмите ВАЛЮТА и выберите нужную валюту, нажмите РЕЖИМ для выбора режима ЗН. Выберете необходимый номинал клавишами ▲ /+10 и ▼ /+1.
6. Сортировка по сторонам банкнот 1 номинала (в приемный карман попадают банкноты лицевой стороной): нажмите ВАЛЮТА и выберите нужную валюту, нажмите РЕЖИМ, после появления в левом верхнем на экране надписи ОРТ-**, нажмите ▲ /+10 и ▼ /+1 для выбора режима ОРТ-Пл¹.
7. Сортировка по ориентации банкнот 1 номинала (ориентированные «как первая»): нажмите ВАЛЮТА и выберите нужную валюту, нажмите РЕЖИМ, после появления в левом верхнем на экране надписи ОРТ-**, нажмите ▲ /+10 и ▼ /+1 для выбора режима ОРТ-По¹.
8. Сортировка по сторонам банкнот разного номинала (в приемный карман попадают банкноты лицевой стороной): нажмите ВАЛЮТА и выберите нужную валюту, нажмите РЕЖИМ, после появления в левом верхнем на экране надписи ОРТ-**, нажмите ▲ /+10 и ▼ /+1 для выбора режима ОРТ-Мл¹.
9. Сортировка по ориентации банкнот разного номинала (ориентированные «как первая»): нажмите ВАЛЮТА и выберите нужную валюту, нажмите РЕЖИМ, после появления в левом верхнем на экране надписи ОРТ-**, нажмите ▲ /+10 и ▼ /+1 для выбора режима ОРТ-Мо¹.



Дополнительные режимы.

1. Просмотр причин отбраковки: после пересчета, не вынимая банкноты из приемного и реджект-карманов, нажмите и удерживайте РЕЖИМ, на экране появится таблица, где в столбце «номер» – порядковый номер в реджект-кармане банкноты, а «описание» – причина отбраковки. Для вывода сводной таблицы отбраковки нажмите РЕЖИМ еще раз. Выход из просмотра – нажатие клавиши СТАРТ•СТОП.
2. Печать (на принтере) серийных номеров долларов США: нажмите ВАЛЮТА и выберете USD, нажмите РЕЖИМ и выберете режим Номер. Для старта печати на подсоединенном принтере данных по номерам, удалите обработанные банкноты из приемного кармана.

Важные функции.

- ДЕТЕКЦИЯ: для включения проверки подлинности во всех режимах, кроме счета и печати серийного номера, нажмите клавишу ДЕТЕКЦИЯ – в правом верхнем углу появится надпись ДТК; при отключении детекции появляется символ --.
- ПАЧКА: нажмите дважды клавишу ПАЧКА, в левом нижнем углу изменится число около буквы П, нажимая далее на клавишу, установите нужное количество для отсчета. Если требуется «неровное» число, то выберете вышеописанным способом число, близкое к желаемому и подкорректируйте его с помощью клавиш ▲ /+10 и ▼ /+1.
- СУММИРОВАНИЕ: установив режим пересчета, нажмите и удерживайте клавишу СУММА, появится меню суммы, после нажмите ▼ /+1, экран перейдет в стандартный вид, а справа внизу загорится индикатор «сумма». После каждого пересчета над количеством банкнот будет видна надпись «текущая», и на экране будут результаты текущего пересчета. После удаления банкнот из приемного кармана, эта надпись сменится на «сумма», что означает, что текущая сумма добавилась к ранее сохраненным количествам и суммам банкнот.
- ПРОСМОТР ДАННЫХ ПО НОМИНАЛАМ: после пересчета, не вынимая банкноты из приемного и реджект-карманов, нажмите и удерживайте клавишу ПЕЧАТЬ. На экране слева появится таблица количества банкнот по каждому номиналу, а справа отобразится количество принятых и отбракованных банкнот. Если включена функция суммирования, то после изъятия банкнот из карманов, можно вывести таблицу по суммированным банкнотам.

RUB	ОТЧЕТ	РЕЗУЛЬТ	ОТРАЖЕНИЕ
R 5	0		ОТРАЖЕНИЕ
R 10	2		ПРИНЯТЫЕ 9
R 50	10		
R 100	1		21
R 500	4		ВСЕГО БАНКНОТ
R 1000	1		26
ИТОГО:			18678

¹ Внимание: для вашего удобства при выборе режимов счета/сортировки счетчик сразу предлагает последний использованный режим сортировки без дополнительного нажатия ▲ /+10 и ▼ /+1.